# Citizen CL-S400DT

public, doc, man, manual, printer

Для подключения принтера Citizen CL-S400DT вам для начала нужно загрузить следующие утилиты и драйверы:

- 1. Драйвер принтера.
- 2. Утилита для настройки принтера.
- 3. Драйвер VCOM.

#### **Установка**

- 1. Подключите принтер USB-кабелем к компьютеру, включите его.
- 2. Установите драйвер VCOM.
- 3. Определите, с какими номерами VCOM-портов подключен принтер. (скорее всего это порты 7 и 8)

(ПКМ мой компьютер  $\rightarrow$  Управление  $\rightarrow$  Диспетчер устройств  $\rightarrow$  Порты (СОМ и LPT). Там будет два Virtual Communication Port)

4. Здесь вам нужно будет настроить порты следующим образом: 🜆 Управление компьютером Файл Действие Вид Справка 🧽 📦 | 🚈 🔐 | 🖫 | 🛭 📊 🖳 👢 🗶 🗙 🗨 🜆 Управление компьютером (л 🗸 🚜 Developer-3 Действия 🔐 Служебные программы Guardant dongles Диспетчер устройств > 🐗 Аудиовходы и аудиовыходы Планировщик заданий 🔡 Просмотр событий > 🌄 Видеоадаптеры Свойства: ctvrcom Virtual Communication Port (COM7) > 👸 Общие папки Датчики > 🌆 Локальные пользовате Microsoft Visual Studio Location Simulator Sensor События Драйвер Сведения Производительность 🚤 Дисковые устройства Port Settings Advanced Settings Общие 📇 Диспетчер устройств > 🐐 Звуковые, игровые и видеоустройства Запоминающие устройст Клавиатуры Bits per second: 115200 💻 Компьютер 📅 Управление дисками Службы и приложения Контроллеры IDE ATA/ATAPI Data bits: 8 🖢 Контроллеры запоминающих устройств Parity: None Мониторы Мыши и иные указывающие устройства Stop bits: 1 > 📇 Очереди печати > 📗 Переносные устройства Flow control: Xon / Xoff ATOL USB (COM3) Restore Defaults ATOL USB (COM4) ctvrcom Virtual Communication Port (COM7) ctvrcom Virtual Communication Port (COM8) USB Serial Port (COM6) Программные устройства Процессоры Сетевые адаптеры > Та Системные устройства > 漏 Устройства HID (Human Interface Devices) OK Отмена

- 5. Перезагрузите компьютер.
- 6. Установите драйвер принтера. На этапе, где предлагается установить драйвер для Plug and Play принтера выберите «Установить драйвер для другого принтера».
- 7. При установке, в окне с выбором типа подключения принтера выберите пункт «Другое».

05:36 10/11/2020

- 8. В следующем окне выберите модель принтера CL-S400DTZ.
- 9. Вам нужно выбрать в следующем окне установки один из этих двух портов (пока что любой). Настройте оба порта таким же образом в пункте «Настроить порт».
- 10. Завершите установку.

## Настройка принтера

Первоначальная настройка принтера производится при помощи кнопок на самом принтере. Кнопки навигации работают следующим образом:

Вверх-вниз листают текущее меню, влево-вправо заходят в текущий пункт меню, либо выходят из него.

Для сохранения настроек нужно вернуться назад нажатием кнопки влево несколько раз, пока на экране не появится: Save Settings.

Для сохранения нажмите нижнюю, затем левую, для отмены - левую.

Нам нужно настроить параметры подключения принтера. Для этого перейдите в меню Interface (4х нижняя).

Установите параметру RS-232C Baud значение 115200(правая, затем нижняя/верхняя до тех пор, пока не найдете нужное значение).

Вернитесь назад, применив изменение нажатием правой кнопки (левая кнопка отменит изменение).

Следующему параметру RS-232C Parity должно быть установлено значение None.

Параметру RS-232C Length значение 8 bits.

Параметру RS-232C Stopbit значение 1bit.

Параметру RS-232 X-ON значение YES.

Параметру IEEE1284 значение On.

Параметру USB Device Class значение VCOM.

Параметру VCOM Protocol значение X-ON.

Сохраните изменения и перезагрузите принтера.

Дальнейшую настройку нужно произвести при помощи утилиты LabelPrinterUtility.

## Настройка с помощью утилиты LabelPrinterUtility


Сначала настройте второй порт, если его не было среди портов при установке драйвера принтера. Для этого перейдите в настройки принтера

пуск  $\rightarrow$  принтеры  $\rightarrow$  пкм по принтеру  $\rightarrow$  свойства  $\rightarrow$  порты. Выберите второй порт, и настройте его таким же образом, как и первый.


Для того, чтобы при настройке принтера при помощи утилиты не получать ошибку «open port error», переведите его на любой другой порт, кроме двух используемых.

В правом меню установите Printer Model CL-S4xxZ(Zebra Emulation).

Выберите порт(один из двух, определенных заранее). Нажмите Detail, и установите его параметры так же, как на картинке.





Во вкладке Easy выберите Labels with Black Mark, поставьте галочку возле Media Type, Выпадающее меню под кнопкой Export переведите на значение Easy. Нажмите Send Configuration. Сделайте то же самое со вторым портом. При отправке конфигурации на один из портов принтер должен издать звук(т.к. он перезагрузится), это и есть порт, с которого будет производиться печать.



Перейдите во вкладку Standard, и переведите выпадающее окно под Export в положение STANDARD. Настройте принтер таким образом, не забывайте ставить галочки слева от параметров(утилита отправляет только настройки, возле которых стоит галочка, мы настраиваем только то, возле чего стоят галочки на картинках.

 $public: doc: hw: printers: citizen-cl-s400 dt \ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/citizen-cl-s400 dt? rev=1604986604 ft. rev=160498604 ft. rev=1604986604 ft. rev=160496604 ft. rev=1604966604 ft. rev=16049660604 ft. rev=16049660604 ft. rev=16049660604 ft. rev=160496606004 ft. r$ 





Нажмите Send Configuration, сделайте это для обоих портов.

## Настройка яркости QR при печати на Sitezen Видео

sitezen.mp4


#### Подготовка принтера

Далее нам нужно установить сенсоры принтера в правильное положение. Для этого:

1. Установите нижний сенсор так, чтобы он попадал примерно в середину этикетки.



2. Установите верхний сенсор на таком же расстоянии(линейка поможет в этом).




3. Установите фиксатор ленты сзади так, чтобы он держал ленту.



4.Установите держатель ленты.



5.Установите регуляторы в положение, примерно подходящее для выбранных билетов.



#### Калибровка сенсоров принтера

Для калибровки сенсоров принтера нужно сделать так же, как показано на видео: Калибровка сенсоров принтера

Перевод видео:

1. Убедитесь что параметру Media Sensor установлено значение Reflect.

Для этого выберите в меню пункт Page Setup.

Выберите пункт Media Sensor и убедитесь что установлен Reflect.

Выйдите из меню нажимая левую кнопку.

Сохраните изменения нажатием нижней кнопки, подвердите нажатием правой кнопки.

2. Установите ленту для печати таким образом, чтобы черная метка не попадала на сенсор.

 $public: doc: hw: printers: citizen-cl-s 400 dt \ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/citizen-cl-s 400 dt ?rev=1604986604$ 

Чистая сторона должна быть направлена вверх.

- 3. Выключите принтер
- 4. Нажмите и держите левую, верхнюю и правую кнопки, не отпуская включите принтер.
- 5. Нажмите и держите нижнюю кнопку, не отпуская нажмите один раз левую кнопку.
- 6. Нажмите правую кнопку, после того как на экране появится сообщение «Sensor Cal Mode Succeeded

Калибровка завершена.


Проверить принтер можно с помощью драйвера windows.

Для этого перейдите пуск → принтеры → пкм по принтеру → свойства → общие → пробная печать.


Если не получилось, то смените порт принтера: вкладка Порты → переведите принтер на другой порт. Нажмите применить, и осуществите пробную печать. Далее нам нужно загрузить в принтер шрифты.

#### Загрузка шрифтов для принтера

перейдите пуск → принтеры → пкм по принтеру → свойства → шрифты.



Нам нужно загрузить растровый шрифт Arial 24го размера в память E:Встроенная флеш-память (Onboard Flash). Выставьте параметры как на картинке и нажмите ОК.



### Настройка в кассе

В настройках принтера переставьте принтер на другой порт, иначе с кассы он печатать не будет (порт будет занят драйвером на windows).

Лучше даже удалить драйвер, чтобы не занимать другой порт, однако, стоит обратить внимание, что при повторной установке драйвера принтера загруженные ранее шрифты будут удалены.

Теперь можно настроить кассу на печать с этого принтера. Нужно указать порт принтера, марка принтера - Zebra (т.к. мы эмулируем зебру), указать порт, с которого ранее печатали.

Baжнo! Принтер использует для печати шаблоны ticket.cshtml, размещаемые в папку C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk\\ Вот шаблон, но шаблоны изменяются в зависимости от нужд:

ticket.cshtml

Принтер подключен и готов к печати.

Last update: 05:36

 $public: doc: hw: printers: citizen-cl-s 400 dt \ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/citizen-cl-s 400 dt? rev=1604986604 \ https://wiki.php.nu/doc/hw/printers/citizen-cl-s 400 dt? rev=1604986604 \ https://wiki.$ 10/11/2020

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/citizen-cl-s400dt?rev=1604986604

Last update: **05:36 10/11/2020** 

