Принтер Godex G500

Документация

- Официальный сайт производителя
- Брошюра к принтеру
- Пользовательская инструкция
- Быстрый старт: подключение, заправка ленты

Подготовка к работе

- Вставьте ленту в принтер согласно инструкции, либо посмотрите короткий ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=xhi89CUK-O8
- Подключите принтер к компьютеру через интерфейс COM over USB
- Подключите кабель питания к принтеру



- Зажмите кнопку FEED и включите принтер, он издаст 3 звуковых сигнала
- Дождитесь пока светодиод READY замигает красным, а светодиод STATUS загорится оранжевым
- Отпустите кнопку FEED

Принтер автоматически откалибруется - сначала выдвинет ленту шагами по несколько миллиметров, затем прогонит 2-3 пустых билета и распечатает тестовую страницу с текущими параметрами, а также сам определит высотку ленты в зависимости от режима печати и установленной ленты.

В результате светодиод READY должен гореть зелёным. Однако, если светодиод STATUS горит красным, и вы используете прямую термопечать, нужно будет соответствующе настроить принтер, об этом ниже.

• Скачайте и запустите драйвер для вашей операционной системы:

						Q, 👫 🌐 Русскиї	
GODEX		Продукци	я ПО	Поддержка	⊥ Скачать	Применение	Контакты
Главная / Скачать							
Скачать	о продукции по	2 этипу файла				3	
Ø Брошюры	<i>Ш</i> Руководства пользоват	еля Быстрая настро	йка	Программное с	беспечение	ф Драйверы	ус Утилиты
🎮 Документация EZPL Руково		Руководства по обсл	ж ивания	о (Партнерам)		🖵 Прошивки (Партне	ерам)
Godex 7.4.3 M-3 Driver _ (Win 2000, XP, WES)		<u>+</u>	Wi	Windows Vista Driver _ (BZB2, EZ-2PS, EZ-1000, EZ-2000)		<u>+</u>	
CUPS Printer Driver V1.1.6 _ (MacOS)		±	de Go	Godex 2022.2 M-0 Driver _ (Win 7, Win 10, Win 11)		<u>*</u>	
CUPS Printer Driver	itu OS only) 👱	s cu	PS Printer Driver V1.1.2	_ (For all Linux sys	tem)	<u>*</u>	

• Следуйте инструкциям мастера установки:

Х

Драйверы Windows для принтеров

Лицензионное соглашение



Внимательно ознакомьтесь с данным лицензионным соглашением.

WINDOWS PRINT LICENSE AND LIMITE	TER D D WARRA	RIVER	^
Seagull Scientific, Inc. ("Seagull") grants you an accompanying Windows Printer Driver(s) and re Software"), subject to the following provisions. selection of the Seagull Software to achieve you installation, use, and results obtained from the S Both the software and the related material are C Title to and all rights and interests in the Seagull whatever media, are and shall remain the proper	on-exclusion lated docum You assur- ur intended eaguil Softv opyrighted Software, " two f Sean	ve license to use mentation ("Seagu ne full responsibil results, and for t ware. and are protecte wherever resider ull_Eurthermore.	the ull ity for the he d by law. ht and on
 Я принимаю условия лицензионного согла 	шения 1		
	глашения	2	
 И не принимаю условия лицензионного со 		,	

• Отметьте галочку Запустите Driver Wizard после распаковки драйверов и нажмите Готово:

Драйверы Windows для принтеров			×	
Информация об установке Вателес. Чтобы установить программу, следуйте приведенным ниже инструкциям.				
 Инструкции После распаковки установите драйвера 	ы с помощью м	иастера драйве	ров (Driver	
Wizard). Параметры				
 Запустите Driver Wizard после распаковки драйверов 1 Ознакомиться с инструкцией по установке (находится в "Installation_Instructions.htm) 				
		2		
	< Назад	Готово	Отмена	

• После запуска Seagull Driver Wizard выберите Установить драйверы принтера, нажмите Далее:

Last update: 09:41 04/10/2022	public:doc:hw:printers:godex_	_g500 https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/godex_	g500?rev=1664876475

-			5.8.27	
Sean		Drive	r Wiza	rel
Jud	un	DIRE	1 11120	1.01

Добро пожаловать в Seagull Driver Wizard Этот мастер поможет установить и удалить драйверы принтера.
Выберите нужное действие? Установить драйверы принтера
 Обновить драйверы принтера Удалить драйверы принтера
Пожалуйста, сохраните все данные и закройте все приложения, прежде чем продолжить. Этот процесс может потребовать перезагрузки Windows. 2
< Назад Далее > Отмена

• В окне Подключение принтера выберите Другое, нажмите Далее:

Seagull Driver Wizard	\times
Подключение принтера До продолжения установки необходимо подключить принтер.	
Как будет подключен этот принтер?	
OUSB	
○ Сеть (Ethernet или WiFi)	
OBluetooth	
Другое (например параллельный или последовательный порт) 1	
Инструкции:	~
 Подключите принтер к ПК. Включите принтер. 	
3. Для продолжения нажмите кнопку Далее.	
2	
< Назад Далее >	Отмена

• Выберите Godex G500 в списке, нажмите Далее:

 \times

Seagull Driver Wizard		\times
Укажите модель принтера От производителя и модели использован.	принтера зависит, какой драйвер будет	Ś
Укажите модель своего принтера	a.	
Модель принтера Godex G330 GZPL Godex G500 Godex G500 GEPL Godex G500 GZPL Godex G525 Godex G525 GEPL Godex G525 GZPL		^
Источник: Версия: 2022.2.0 (08/22/2022)	\Godex\2022.2 M-0	Обзор
	< Назад Далее >	Отмена

• Выберите порт, к которому подключен принтер, нажмите Далее:

Seagull Driver Wizard	×
Укажите порт Порт используется для п	юдключения принтера к компьютеру.
Укажите используемый порт порта, не указанного ниже, о	. При подключении с помощью TCP/IP или другого типа создайте новый порт.
Порт	Тип
LPT1:	Параллельный порт
COM10:	Последовательный порт (9600:8N1)
COM11:	Последовательный порт (9600:8N1)
COM12:	Последовательный порт (9600:8N1)
1 COM1:	Последовательный порт (9600:8N1)
COM7:	Последовательный порт (115200:8N1) 🔍
	Создать порт Настроить порт
	2
	< Назад Далее > Отмена

• Отметьте галочку Использовать этот принтер по умолчанию, если нужно, введите имя принтера, нажмите Далее:

Last update: 09:41	nublicidacibuurrintorciandov	aEOO https://wilki lippo it r	udalu php/public/doc/bw	Inrintors/godov	E002rov-166497647E
04/10/2022	public:doc:nw:printers:godex_	good https://wiki.iime-it.ii	u/doku.php/public/doc/nw	/printers/gouex_g	JS00?rev=1664676475

Seagull Driver Wizard		\times		
Укажите имя принтера Имена используются, и в сети.	а для идентификации принтера на данном компьютере			
Введите имя этого принте	pa.			
Имя принтера: Godex	G500 1			
Использовать этот при	нтер по умолчанию 2			
Укажите, следует ли сделать этот принтер общим для совместного использования с другими пользователями сети. В этом случае необходимо будет указать сетевое имя общего ресурса.				
<u> <u> </u> </u>	данному принтеру			
○И <u>м</u> я общего ресурса:	Godex_G500			
	3 < <u>Н</u> азад <u>Да</u> лее > О	тмена		

• После установки драйверов, зайдите в раздел Принтеры и сканеры:

02:31 27/08/2025

7/14

B	се Приложения Документы	Интернет	Другие ▼ ··· ×
Луч	шее соответствие		
Ę	Принтеры и сканеры Параметры системы		2 []
Пар	аметры		Принтеры и сканеры
ß	Добавить принт ер или сканер	>	Параметры системы
Z	Настройка цветопередачи для дисплеев, сканеров и принт еров	>	
ф,	Разрешить Windows управлять принтером, используемым по	>	
	Поиск и устранение неполадок с печатью	>	Получить экспресс-справку из Интернета Изменение состояния принтера
Пои	іск в Интернете		Скачивание драйверов печати
Q	принт - См. результаты в Интернете	>	Сканирование документов
Q	принтеры и сканеры	>	
Q	принт еры	>	
Q	принтеры и устройства	>	
Q	принт еры и факсы 1	>	
Q	принт еры и сканеры		

• Выберите из списка ранее установленный принтер, нажмите Управление:

Ľř Lit	Принтеры и сканеры Бах					
۲. ن	Godex G500					
	Открыть очередь	Управление	Удалить устройство			
ł	Microsoft Print to F	PDF				
Ŀ	Microsoft XPS Doci	ument Writer				

• Нажмите Настройки печати:

Last update: 09:41	public:doc:hw:printers:godex	q500 https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/godex	g500?rev=1664876475
04/10/2022	<u>-</u>		

ഹ Godex G500
Управление устройством
Состояние принтера: Простаивает
Открыть очередь печати
Печать пробной страницы
Запустить средство устранения неполадок
Свойства принтера
Настройки печати
Свойства оборудования

• Во вкладке Материал для печати выберите нужный вам метод печати и тип ленты:

Maropuan and	етры страниц		графика
материал для	печати	Параметры	0 программе
Параметры носи	теля		
Метод печати:	Прямая тер	мопечать	<u> </u>
Тип носителя:	Этикетки с	метками	_ 2
Зазор этикетки:	3,0 мм	Ширина черной	й метки: 3,0 мм
Дополнительная	·	-	·
подача: Обработка носит Действие после Расположение:	10,0 мм теля печати: Не	Смещение чер эт	ной метки: 0,0 мм
подача: Обработка носит Действие после Расположение: Интервал:	Геля печати: Не	Смещение чер	ной метки: 0,0 мм
подача: Обработка носит Действие после Расположение: Интервал: Настройка распо	Го,0 мм печати: Не пожения	Смещение чер	ной метки: 0,0 мм
подача: Обработка носит Действие после Расположение: Интервал: Настройка распо Использоват	теля печати: Не рложения текущие на	Смещение чер	ной метки: 0,0 мм
подача: Обработка носит Действие после Расположение: Интервал: Настройка распо Использоват Начальное положение;	теля печати: Не оложения ъ текущие на	Смещение чер	ной метки: 0,0 мм

• В Параметрах страницы укажите размер одного билета и другие, нужные вам, настройки:

a nacipoi	ika negatu. Oddex Oso	•			,
Матер	иал для печати	Парамет	ры	O npor	грамме
	Параметры страницы			Графика	
Материа	л для печати				
Имя:	2 х 4 (50,8 мм х 101,6 г	мм)			-
	Новая	Измени	ть	Удали	тъ
Образец	Ориентация	я 80° = 180°	—Эффект — Зерн — Нега	ы кальное изоб атив	ражение
Предвар Имя:	ительная настройка <Текущие настройки>	•	•	Управле	ние
			Дополни	тельные пар	аметры
Авто	© 2015-202 оры программного обес	22 Seagull Scie печения созд	entific, Inc. Jaния этик	, кеток BarTen	der®.
	ОК	Отмен	a Nj	оименить	Справка

- Если светодиод STATUS горел красным и вы изменили настройку типа печати, выключите и включите принтер. Убедитесь, что светодиод READY теперь горит зелёным
- Снова перейдите в меню управления принтером и нажмите Свойства принтера:



• Перейдите в раздел Шрифты, добавьте нужный вам шрифт

• Если необходимо печатать кириллицу, в Наборе символов у шрифта обязательно выберите Кириллица (ANSI 1251)

Загрузка шрифта			×
Загружаемый формат: С Масштабируемый (все размеры, Фастровый (один размер, один на	, все наборы символов) абор символов)		
Шрифт:	Начертание:	Размер:	Масштаб:
Arial	Обычный	12	100%
Arial Arial Black Ascii Bahnschrift Bahnschrift Condensed Bahnschrift Light Bahnschrift Light Condensed Bahnschrift Light SemiCondensed	Обычный Курсив Жирный Жирный Курсив	12 14 18 24 36 48 72	150% ∧ 100% 90% 80% 66% 50% 33% ∨
Набор символов: Кириллица (ANSI	1251)	-	Ізменить
Образец			
A	AaBbYyZz		
Память принтера			
Расположение: Флэш-память		Дополн	ительно
	ОК	Отмена	Справка

• После добавления шрифта нажмите Сервис - Отправить снова загруженные шрифты:

🖶 Свойства: Godex G500

 \times

Общие	Доступ	Порты Шрифты	Доп	олнительно
Шрифт - Вид -	Сервис • 1	-prit is	Сервис	о программе
Имя Calibri 18 Sample Bar Code Font	Проверить Отправить Параметрь Параметрь	загруженны снова загруж ы шрифтов ы драйвера	е шрифты. кенные шр	 ифты 2
Свойства шрифта —				
Тип: Размещение (ID): Код файла Размер:	Загруженный Точе Флэш-память А 52227	ечное изображ	кение	

- Загрузка шрифта занимает примерно 30-40 секунд, когда шрифт будет загружен в принтер, соответствующая задача пропадёт из Очереди печати
- Вернитесь в меню Свойства принтера Порты и выберите любой другой порт, кроме того, на котором реально находится принтер, нажмите Применить
 - Например, если принтер находится на порту COM1, выберите любой другой порт, например, COM2. Это нужно, чтобы предоставить принтер кассовой программе

правление цветом		Безопасност	њ Шрифты	Сервис	0 программ
Общие		Доступ	Порты	Дополнительно	
S Go	dex G50	0			
ыберите од аправлены	ин или н в первы	несколько по ій свободный	ртов для печати. порт из отмечен	Документь іных в спис	ы будут ске.
Порт	Описа	ние	Принтер		
LPT1:	Порт г	принтера			
LPT2:	Порт г	принтера			
LPT3:	Порт г	принтера			
COM1:	После	довательный	Godex G500		
COM2:	После	довательный			
COM3:	После	довательный			
COM4:	После	довательный			~
Добавить	порт	Уда	лить порт	Настро	ить порт
Разрешить	ь двусто	ронний обме	н данными		
] Разрешить	ь группи	ировку принте	еров в пул		

• Принтер готов к работе, можно перейти к настройке сервиса и шаблона

Технические характеристики

- Ширина ленты: до 118 мм
- Диаметр бобины: до 127 мм
 - Если бобина шире, подачу можно сделать внешней, с помощью держателя
- Ширина области печати: 108 мм
- Длина области печати: 4 мм 1727 мм
- Режим работы:
 - Прямая термопечать
 - Термотрансферная печать
- Допустимые форматы ленты:
 - Непрерывная
 - С зазорами
 - С чёрной меткой
 - С пробитыми отверстиями

Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в панели администратора

В нужную вам кассу добавьте два принтера, первый:

- Название: заполните название
- Драйвер: Билетный (без проверки состояния)
- Касса: выберите нужную
- Печать чеков: отключено
- Печать слипов: отключено
- Печать билетов: включено
- Активен: включено
- Номер кодовой страницы: 1251
- Способ подключения: СОМ-порт
- Номер порта: укажите номер порта, например, 3, если принтер находится на порте СОМ-3
- Скорость обмена данными: 9600 для Godex G500, или впишите необходимую

Второй:

- Название: заполните название
- Драйвер: Виртуальный
- Касса: выберите нужную
- Печать чеков: включено
- Печать слипов: отключено
- Печать билетов: отключено
- Активен: отключено

Настройка шаблона билета

Вам также потребуется настроить шаблон билета для его автоматической печати при продаже билета из Лайм.Кассы. Шаблон содержит инструкции на языке ZPL, примеры можно найти в этой статье.

Важно! Строки, содержащие инструкции ^A (выбор шрифта) необходимо составлять в виде ^A@B,N,N,E:A, где E:A - указатель на загруженный ранее шрифт с идентификатором А. Этот идентификатор можно поменять в шрифтах принтера, а также загрузить дополнительные при необходимости.

Для того чтобы вращать текст в строчке "''^A@*B*,N,N,E:A''" (Вам необходимо вставить в зависимости от ориентации, либо "R", либо "B".

Готовый шаблон билета необходимо положить в папку C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk.

После этого можно запустить Лайм.Касса и проверить работу принтера.

Ссылки

- Все принтеры
- Настройка принтера в панели администратора

public, doc, hw, printer

From: https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link: https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/godex_g500?rev=1664876475

Last update: 09:41 04/10/2022

