Лайм

- 1. Пройдите регистрацию в системе « ЛАЙМ »
 - Зайти на главную страницу веб панели Лайм (https://admin.lime-it.ru/)
 - На форме входа нажать кнопку «Зарегистрироваться»

Авторизация
Для работы с сервисами Лайм необходимо авторизоваться в системе
Логин
Пароль
Запомнить меня
Войти в систему
Зарегистрироваться
Забыли пароль?

• В открывшейся форме заполнить все необходимые поля, нажать кнопку «Зарегистрироваться»

Stighter of the R	you frank autorite	
final *	thered there are	
	Parguarga ny amahinanyisaan	
idam' ¹	Pare	
discourse 1	Crapper	
Oranna *	Departs	
Indexerse	(appeared).	
10.0	to so the discorder	
Chiptons 7	-	
	Management Street (group of come	
Concessors -		

• После того, как система сообщит об удачной регистрации пользователя и опять перейдет

на стартовое окно, можно войти в систему

Возможные ошибки! При регистрации пароль был указан в другой раскладке клавиатуры



• Если необходимо добавить пользователей в созданную инсталляцию смотрим тут -> 9. Регистрация нового пользователя инсталляции ,

свернутый в начальном состоянии.

2. Создайте или выберите необходимую инсталляцию.



• При создании инсталляции заполняем поля отмеченные « * » и нажимаем внизу «Сохранить»



- 3. Настройка Касс
 - Справа в меню выбираем вкладку «Касса»



• Редактируем кассу или создаем, по необходимости, еще одну(в случае, если касс более одной) Выбираем нужную кнопку ниже «Создать» или «Редактировать»

 ·			
a la constante de la constante	Tops.	Products	

• Указываем «Имя» (Название) кассы

* 24	Kacca1
	De

• Выбираем тип кассы

itus *	Kassari
Terracos	
Свердрафт разрешен	800 B
guileep FPD consumers	Altoracca Weinpert sacca
Дистиной покультетия	Мобильные приложение
	Breusen

• Выбираем тип считывающего устройства «RFID считывателя» (Для карт Windows «Smart Card» или «Prox» . Для ручного сканера «В разрыв клавиатуры» или «Windows Smart Card») Если не выбрать драйвер, программа кассы не предложит карту

Драйвер RFID: считывателя	Pros
СОМ-порт считыватили	В разрыя кланитуры
	Pros
Дисплей покупателя	Windows Smart Card
0.moconcenter	Uhf
ole and the date of a second	Aqsi
Тип кулюраприемника	Virtual

• В случае необходимости указать номер СОМ порта считывающего устройства «RFID считывателя»

Viver *	Kacca1
Тип кассы	Kaoca
Овердрафт разрешен	
Драйвер RFID считывателя	Prox
СОМ-порт считывателя	₫ I

• Номер СОМ порта можно узнать в Диспетчере устройств WINDOWS во вкладке Порты (СОМ и LPT) в данном примере СОМ7 номер порта имеет значение «7»



• Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)



- 1. Овердрафт разрешен-Позволяет посетителям уходить при расчете в долг по депозиту, осуществляя покупки на выбранной кассе
- Драйвер RFID считывателя-Тип подключенного к кассе RFID считывателя:Если не задан, все товары продаются на QR код.В разрыв клавиатуры - считыватель эмулирует клавиатуру. Считывается только UID.Prox - считыватель компании Prox, позволяет осуществлять чтение и запись на карту.Windows Smart Card - считыватель, поддерживающий интерфейс Windows Smart Card. Считывается только UID.
- 3. СОМ-порт считывателя-СОМ-порт компьютера, куда подключен считыватель
- Имя RFID считывателя-Имя считывателя, можно заполнить при использовании драйвера Windows Smart Card, позволяет уточнить с каким устройством следует работать кассе, если подключено несколько считывателей. Если не задан используется первый найденный.
- 4. Настройка фискального принтера Настройка фискального принтера

5. Добавление Товаров. Во вкладке «Товары» создаем Билеты (sozdanie_biletov), Карты (sozdanie_kart), Депозит (sozdanie_depozita) Настройка скидок при продаже нескольких билетов

6. Добавление Услуг. Во вкладке «Услуги» Создаем «Услугу»

public, doc

From: https://wiki.lime-it.ru/ -Permanent link: https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/vozmozhnye_oshibki_i_metody_ix_ustranenija?rev=1566214254

