

Настройка интеграции с замковой системой PocketKey

Административная панель

- Ранее создана услуга с типом «Платная зона», к ней прикреплены «Тарифы для услуги» (депозит/билеты)
- Создана точка обслуживания (валидатор), к точке обслуживания прикреплена услуга

Для настройки интеграции **необходимо:**

1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:

Интеграции ⓘ

Отфильтровать настройки по заголовку

Имя ⓘ *

Тип ⓘ *

Пароль ⓘ

Тип замковой системы ⓘ

В поле «Пароль» вводится пароль, который берется из настроек замковой системы **каждого объекта**. (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)

Пароль **для тестовой** настройки: 09cb595c8a0f

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например,**

Pass allow using booking	%serviceName% с %scheduleFrom% по %scheduleTo%	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Pass deny using booking	Нет бронирований	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Pass deny because schedule started later	Сеанс еще не начался	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Pass deny because schedule already ended	Сеанс завершен	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Pass allow with composit payment	%rightName% -%expectedAmount%	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Exit denied due to cusomer is in another zone	Выйдите из %zoneName%	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Pass denied due to packet service not configured	%serviceName% не настроена	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Pass locally paid	Проход с оплатой на месте	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/>
Locker is busy	Шкафчик № %locker% закрыт. Пожалуйста, проверьте свои вещи и оставьте шкафчик открытым.	<input type="text" value="Здесь можно прописать любой текст."/>	<input type="button" value="✎"/>

Навигация

Поиск

- ▲ Параметры инсталляции
- Пользователи инсталляции
- Персонал
- Транспорт
- рассылки
- Редактор сообщений турникета**
- Шаблоны печатных документов
- Шаблоны сообщений

3. Чтобы осуществлялся контроль открытия шкафчика, необходимо настроить параметр

«Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.

1) Параметр "Проверять освобождение шкафчиков" **в услуге**

1. Перейти в раздел «Услуги»
2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Мои установки / Параметры установки / Услуги

Услуги ☺

Поиск...

Название	Тип услуги	Категория	Название организации	Задержка между проходами (для одной карты/билета)	Тариф для билетов	Закрывать продажи за (мин)	Проверять освобождение шкафчиков
Единоразовая	Единоразовая		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Вход в парк	Платная зона	2	Парк Маяковского	0			<input checked="" type="checkbox"/>
Сноуборд	Инвентарь		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Мероприятие	Мероприятие		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Платная зона 2	Платная зона		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Бронь комнаты для проведения дня рождения	Мероприятие		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Сноуборд 2	Инвентарь		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>

Всего: 7 записей

Обновление + Создать 3 Редактировать Удалить Тарифы для услуги Модификаторы тар... Расписания Шаблоны расписан... Пакет Ценовые коэффицие...

- Организации
- Кассы
- Места хранения залога
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги**
- Точки обслуживания
- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Тариф для билетов

URL нотификации

Идентификатор в Pro.Культура.рф

Закрывать продажи за (мин)

Изображение или

Проверять освобождение шкафчиков

Запрет выхода с долгом

Запрет выхода с инвентарем

Запрет без телефона

Запрет без залога

Запретить выход при нахождении в других зонах

Доплачивать до конца дня

Отмечать выход при планировании

Обновление | **Сохранить** | Отмена | Тарифы для услуги | Модификаторы тар... | Расписания

Шаблоны расписан... | Пакет | Ценовые коэффице...

5. Сохранить.

2) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»
2. Выделить в списке нужную точку обслуживания
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Точки обслуживания

Поиск...

Название	Место хранения залога	Группа	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	Поддерживает конец прохода	Тестовый режим	Проверять освобождение шкафчиков	Последнее получение настроек устройством	Версия	Сеть
Мобильная касса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Касса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Точка проката	Прокат		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Автокасса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Вендотек			3	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
238648 Валидатор			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07.08.2023, 14:04		
n1			1	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242617			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16.10.2023, 17:07	1.0.3	eth0: 192.168.0.62
242755			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.10.2023, 11:25	1.0.3	wlan0: 192.168.0.22
242758			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.11.2023, 14:51	1.0.2	wlan0: 192.168.0.22
nnp			1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242897			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.10.2023, 09:50	1.0.2	eth0: 192.168.0.62


Обновление | Создать | **Редактировать** | Удалить | Услуги

- Клиенты
- Организации
- Кассы
- Места хранения залога
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги
- Точки обслуживания**
- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы
- Загрузка услуг

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Поддерживает конец прохода	<input checked="" type="checkbox"/> не задано
Время ожидания валидации прохода	<input type="text" value="Время ожидания валидации прохода"/>
Время сообщения Уберите карту	<input type="text" value="Время сообщения Уберите карту"/>
Тестовый режим	<input type="checkbox"/>
Проверять освобождение шкафчиков	<input checked="" type="checkbox"/>
Последнее получение настроек устройством	<input type="text" value="16.10.2023 17:07"/>
Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер	<input type="text" value="Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер"/>
Последняя загрузка лога проходов с устройства на сервер	<input type="text" value="16.10.2023 17:06"/>
Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер	<input type="text" value="Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер"/>
Версия	<input type="text" value="1.0.3"/>
Сеть	<input type="text" value="eth0: 192.168.0.62"/>

5. Сохранить

 **ВАЖНО:** Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» можно проставлять только в услуге или наоборот только в точке обслуживания, а можно и в услуге, и в точке обслуживания. **Приоритет такой:** Галочка, проставленная в самой услуге - приоритетнее, чем галочка в точке обслуживания.

Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

1. Посетитель входит в платную зону (например, на территорию аквапарка)
2. Занимает шкафчик, прикладывает к нему браслет - шкафчик закрывается.
3. Посетитель какое-то время находится на территории объекта, после чего возвращается к шкафчику, открывает его
4. Забирает вещи и оставляет шкафчик открытым

НО: Если посетитель при уходе закрыл шкафчик, то на выходе, после того как будет приложен браслет к валидатору, на экране появится сообщение “Шкафчик №5 закрыт. Пожалуйста, вернитесь и откройте его” (текст примерный, его можно редактировать)

[public](#), [doc](#), [admin](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracii_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1700140816

Last update: **13:20 16/11/2023**

