

Проверка маркировки, ФЗ-54. Настройка "Честный знак"

Настройка на проверку маркировки выполняется в справочнике Товары, через параметр Ожидаемый результат проверки маркировки (доступен только для типов товара Разное), по сути данное поле является ожидаемым значением битов [тега 2106](#), если данный параметр задан, то система запросит ввод кода маркировки, и передаст **в фискальный регистратор** данный код на проверку, после чего сверит результат с ожидаемым, в случае, если результат не совпадёт, система предложит кассиру отказаться от продажи данного товара с указанием какие именно проверки прошли успешно, а какие - нет.



При несовпадении результата проверки с ожидаемым, кассир **может** продолжить продажу товара. Код маркировки и результат проверки **будут переданы в чек**

Поле может содержать следующие значения (в скобках указан номер [бита тега 2106](#)):

- Любой- **любой** результат считается допустимым (данное значение единственное, которое нельзя комбинировать с прочими)
- Проверен (0) - код маркировки проверен
- КП КМ проверен (1) - результат проверки КП КМ положительный
- ОСИМ проверен (2) - проверка статуса ОСИМ выполнена
- ОСИМ корректен (3) - от ОСИМ получены сведения, что планируемый статус товара корректен
- Автономный режим (4) - результат проверки КП КМ сформирован ККТ, работающей в автономном режиме

Настройка сканера штрихкода

Для работы с КМ необходимо в отсканированный сканером штрих-код маркировки(КМ) передавать управляющий символ GS1. Настройка сканера на соответствующий режим приведена в [инструкции](#)(протестировано на DataLogic QD2430 - работает). Для проверки сканера, необходимо считать маркировку в notepad [с режимом включенных символов](#), и убедиться в наличии там символа GS1. На данный момент для считывания маркировки честного знака мы** поддерживаем 3 сканера**: - Atol Impulse 12 - Mindeo 6600 - Datalogic QD2430 Для включения режима символов необходимо следовать [\[\[https://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=96e58230-ecf7-4864-a4d3-e4d787a9aa99&webUrl=этой\]\]](https://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=96e58230-ecf7-4864-a4d3-e4d787a9aa99&webUrl=этой) инструкции. Пункт - «Включение отображения [GS]-разделителя в программе Notepad».

Настройка принтера ККТ

Для правильной работы принтера ККТ с КМ, необходимо установить драйвер устройства не ниже:

- АТОЛ - версия 10.10.0.0 ФФД 1.2
- Штрих-М - версия 5.17

Ссылки

- [Настройка честного знака в админ панели](#)
- [Настройки системы для соответствия ФЗ-54](#)
- [Значения реквизита "результат проверки сведений о товаре" \(тег 2106\) в печатной форме](#)
- [Состояния битов в значении реквизита "результат проверки сведений о товаре" \(тег 2106\)](#)
- [Описание вариантов передачи КМ / КИ / КиЗ в разрезе товарных групп и каналов передачи данных](#)
- [Примеры работы с маркировкой на ФФД 1.2 через Тест Драйвера Штрих-М](#)
- [Регистрация / Настройка работы с КМ / Схемы интеграции / Примеры работы с маркировкой на ФФД 1.2 через Тест Драйвера АТОЛ](#)

[public](#), [doc](#), [fz54](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/fz-54-marking?rev=1752749507>

Last update: **10:51 17/07/2025**

