

Настройка принтера Tremol FP15

Фискальный принтер Tremol FP15. Используется в республике Молдавия.

1. Установить и запустить службу ZFPLabServer:
<https://files.lime-it.ru/printers/fp15/>
2. В административной панели в разделе Кассы создать Принтер
 - Выбрать в поле Драйвер - Тремол
 - Поставить галочки в чекбоксах Печать чеков, Печать слипов, Печать билетов, Активен
 - Символов в строке 48
 - Способ подключения - COM-порт
 - Номер порта
 - Скорость обмена данными 115200
 - IP адрес <http://localhost:4444> (по умолчанию служба настроена на этот адрес, если хост уже занят, то службу можно перенастроить на другой адрес).
3. В разделе Пользователи инсталляции для пользователя с правами кассира в Поле Код кассира выставить 1 (Код кассира 1 зашит в коде принтера, можно каждому кассиру задать разный код, но для этого необходимо добавить коды в принтер. Код 1 стандартный, можно задать его всем, если не критично для клиента).
4. В разделе Товары изменить настройку в товаре QR-код: в поле Алгоритм генерации штрих-кода выбрать - EAN13 с контрольной суммой.
5. В товарах, продаваемых на кассе, должен стоять один из следующих видов налога А до I, первые 3 налога - это 20%, 8% и 10% соответственно, остальные это 0%. Нужно уточнить у клиента какую именно ставку налога выставлять.

Тестирование принтера

- Заходим на сайт: <http://localhost:4444>
- Прописываем в строку Settings:

```
Settings (com=COM{XXX}, baud=115200, tcp=, ip=, port=, password=)
```

где {XXX} - номер порта к которому подключен принтер

- чтобы прочитать:

```
ReadOperatorNameAndPassword (Number=1)
```

- чтобы задать:

```
ProgOperator (Number=1, Name=Operator 1, Password=1)
```

- как проверить что всё работает:

```
OpenReceipt_V2 (OperNum=1, OperPass=1, OptionFiscalRcpPrintType=1)
```

- затем обязательно отменить чек!

CancelReceipt()

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/tremol_fp15

Last update: **09:40 25/07/2024**

