

Настройка интеграции с замковой системой PocketKey

Административная панель

Для настройки интеграции **необходимо:**

1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:

Интеграции

Отфильтровать настройки по заголовку

Имя *	Замковая система
Тип *	Замковая система
Пароль	
Тип замковой системы	PocketKey

Обновление Сохранить Отмена

В поле «Пароль» вводится пароль, который берется из настроек замковой системы **каждого объекта**. (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)

Пароль **для тестовой** настройки: 09cb595c8a0f

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например,**

Pass allow using booking	%serviceName% с %scheduleFrom% по %scheduleTo%	
Pass deny using booking	Нет бронирований	
Pass deny because schedule started later	Сеанс еще не начался	
Pass deny because schedule already ended	Сеанс завершен	
Pass allow with composit payment	%rightName% - %expectedAmount%	
Exit denied due to customer is in another zone	Выйдите из %zoneName%	
Pass denied due to packet service not configured	%serviceName% не настроена	
Pass locally paid	Проход с оплатой на месте	
Locker is busy	Шкафчик № %locker% закрыт. Пожалуйста, проверьте свои вещи и оставьте шкафчик открытым.	Здесь можно прописать любой текст.

Навигация

Поиск...

- Параметры установки
- Пользователи установки
- Персонал
- Транспорт
- Рассылки
- Редактор сообщений турникета
- Шаблоны печатных документов
- Шаблоны сообщений

3. Чтобы осуществлялся контроль закрытия шкафчика, необходимо настроить параметр «Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.

1) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» **в услуге**

1. Перейти в раздел «Услуги»

2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»

3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Мои инсталляции / Параметры инсталляции / Услуги

Услуги

Название	Тип услуги	Категория	Название организации	Задержка между проходами (для одной карты/билета)	Тариф для билетов	Закрывать продажи за (мин)	Проверять освобождение шкафчиков
Единоразовая	Единоразовая		Парк Маяковского	0			☐
Вход в парк	Платная зона	2	Парк Маяковского	0			☒
Сноуборд	Инвентарь		Парк Маяковского	0			☐
Мероприятие	Мероприятие		Парк Маяковского	0			☐
Платная зона 2	Платная зона		Парк Маяковского	0			☐
Бронь комнаты для проведения дня рождения	Мероприятие		Парк Маяковского	0			☐
Сноуборд 2	Инвентарь		Парк Маяковского	0			☐

Всего: 7 записей

Обновление + Создать Редактировать Удалить Тарифы для услуги Модификаторы тар... Расписания Шаблоны расписан... Пакет Ценовые коэффице...

- Организации
- Кассы
- Места хранения залога
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги
- Точки обслуживания
- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Тариф для билетов: Тариф для билетов

URL нотификации: URL нотификации

Идентификатор в Pro.Культура.рф: Идентификатор в Pro.Культура.рф

Закрывать продажи за (мин): Закрывать продажи за (мин)

Изображение: Выберите файл или Перетащите файл сюда

Проверять освобождение шкафчиков ☒

Запрет выхода с долгом ☒

Запрет выхода с инвентарем ☐ не задано

Запрет без телефона ☐ не задано

Запрет без залога ☐ не задано

Запретить выход при нахождении в других зонах ☒

Доплачивать до конца дня ☐ не задано

Отмечать выход при планировании ☐ не задано

Обновление Сохранить Отмена Тарифы для услуги Модификаторы тар... Расписания Шаблоны расписан... Пакет Ценовые коэффице...

5. Сохранить.

2) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»

2. Выделить в списке нужную точку обслуживания

3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Точки обслуживания ⓘ

Поиск...

Название	Место хранения залога	Группа	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	Поддерживает конец прохода	Тестовый режим	Проверять освобождение шкафчиков	Последнее получение настроек устройством	Версия	Сеть
Мобильная касса			4	✓	Вход	☐	☐	☐			
Касса			4	✓	Вход	☐	☐	☐			
Точка проката	Прокат		2	✓	Вход	☐	☐	☐			
Автокасса			4	✓	Вход	☐	☐	☐			
Вендотек			3	✓	Вход	☐	☐	☐			
238648 Валидатор			0	✓	Вход	☒	☐	☐	07.08.2023, 14:04		
n1			1	✓	Вход	☐	☐	☐			
242617			0	✓	Вход	☐	☒	☐	16.10.2023, 17:07	1.0.3	eth0: 192.168.0.62
242755			0	✓	Выход	☐	☐	☐	12.10.2023, 11:25	1.0.3	wlan0: 192.168.0.22
242758			0	✓	Выход	☒	☐	☒	01.11.2023, 14:51	1.0.2	wlan0: 192.168.0.22
nnn			1	✓		☐	☐	☐			
242897			0	✓	Вход	☐	☐	☐	24.10.2023, 09:50	1.0.2	eth0: 192.168.0.62

Обновление Создать Редактировать Удалить Услуги

- Клиенты
- Организации
- Кассы
- Места хранения залога
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги
- Точки обслуживания**
- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы
- Загрузка услуг

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Поддерживает конец прохода ⓘ ☐ не задано

Время ожидания валидации прохода ⓘ

Время сообщения Уберите карту ⓘ

Тестовый режим ⓘ ☐

Проверять освобождение шкафчиков ⓘ ☒

Последнее получение настроек устройством ⓘ

Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер ⓘ

Последняя загрузка лога проходов с устройства на сервер ⓘ

Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер ⓘ

Версия ⓘ

Сеть ⓘ

Обновление Сохранить Отмена Услуги

5. Сохранить

Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

После того как интеграция настроена и валидатор подключен к инсталляции (а также к валидатору подкреплена услуга), браслетом закрыть замок и приложить к валидатору, валидатор считывает информацию с браслета, после чего передаёт считанную информацию на сервер, а сервер уже запрещает или разрешает проход (в зависимости от того, что прописано в браслет. В нашем сценарии логика работы такая: при закрытом замке пропуск запрещен, при открытом будет проверка по правам).

[public](#), [doc](#), [admin](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracii_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1700129947

Last update: **10:19 16/11/2023**

