

Настройка для работы на aQsi 5

[Стандартная настройка кассы](#)

[Стандартная настройка принтера](#)

Подготовка aQsi к работе

Создание учетной записи aQsi

Без учетной записи aQsi мы не сможем пользоваться терминалом (также договор на эквайринг оформляется через него).


- Создаем почту для регистрации объекта в aQsi, заносим ее в паспорт объекта
- Регистрируемся с этой почтой на <https://lk.aqsi.ru/>, регистрационные данные так же сохраняем в паспорт объекта
- Далее заходим с этого аккаунта на все устройства под данный объект

Установка приложений

После авторизации пишем в чат aQsi в телеграмме, передаем им серийные номера новых устройств и просим установить на них наше приложение + AnyDesk После установки списываем id для доступа по AnyDesk в карточку объекта и производим настройку кассы (http://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_kassy_aqsi)

Настройка кассы

- Выбираем тип считывающего устройства «Aqsi»



- Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

Настройка принтера

- Выбираем тип принтера «Aqsi»

Драйвер *	Aqsi
Касса *	Виртуальный
Организация	АТОЛ
Печать чеков	Zebra
Печать слипов	Port
	Proxy
	Aqsi

- Сохраняем настройки принтера нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)



Кассы aQsi 5 не подходят для работы с товарами, записывающимися на карту. Для корректной работы кассы рекомендуется убрать с кассы такие товары

[public](#), [doc](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_aqsi?rev=1605689748

Last update: **08:55 18/11/2020**

